



## Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des circuits fermés

- Efficace : Loop Clean permet de disperser, en milieu alcalin, les dépôts de calcaire et de fer présents dans un circuit fermé.
- Sûr à l'emploi : Loop Clean agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion durant un lavage avec une solution acide.
- Facile à mettre en œuvre : Il suffit de mettre la quantité nécessaire de Loop Clean directement dans le circuit, sans qu'il soit particulièrement nécessaire d'utiliser une pompe.
- Economique : 2 % de Loop Clean, calculés par rapport au volume total d'eau du circuit, sont suffisants pour effectuer un nettoyage de ce circuit, tout en le laissant fonctionner normalement et sans besoin de l'arrêter.

### DESCRIPTION

Loop Clean permet de nettoyer les circuits fermés de chauffage ou de refroidissement et d'éliminer les dépôts de calcaire et de fer qui se sont formés à cause de phénomènes de corrosion qui se sont produits dans le circuit, ou bien d'incrustations formées avant le traitement. Loop Clean provoque la dispersion de ces dépôts dans l'eau, lentement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un lavage acide désincrustant qui risque toujours de corroder les métaux du circuit.

### APPLICATION

Il faut, avant tout, vidanger le circuit et le remplir ensuite avec de l'eau propre contenant 2% de Loop clean. Remettre en fonctionnement le circuit et contrôler l'aspect de l'eau, 2 à 3 semaines après. Vidanger à nouveau dès que l'eau devient trouble. Répéter le traitement si nécessaire, en opérant de la même manière. Après la dernière vidange, remplir le circuit avec de l'eau propre et ajouter 1 à 2% (en volume) de Loop Clean.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide incolore.

Odeur : pratiquement inodore.

Densité : 1,03.

pH : 9,9.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*

Version 9368-0616

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de